



Особенности:

- Максимальное количество пользователей -3 000
- Питание 12 V DC
- Поддерживает 2 считывателя (ID/IC)
- Подключение отдельной двери с кнопки
- Сеть: 10 Мб\100Мб
- Возможность управления через интернет

Как получить доступ к контроллеру через интернет:

Путь 1.

Подсоединить кабель RJ45 к контроллеру
включить питание, подождать минуту.

Посетить сайт <http://mjas>

Путь 2.

Подсоединить кабель RJ45 к контроллеру
включить питание

Подождать минуту, Ввести <http://192.168.168.123>,
Если возникнут проблемы, измените IP адрес
компьютера на 192.168.168.1

Параметр Mask – 255.255.255.0, затем введите
<http://192.168.168.123>

Доступ к контроллеру через интернет

При вводе адреса появляется страница входа в контроллер.

По умолчанию имя пользователя установлено: abc, пароль: 123

При входе данные параметры можно поменять

Как добавлять \ удалять карты с помощью MASTER - карты :

Добавление:

1. Поднесите MASTER – карту три раза подряд
2. Поднесите программируемую карту
3. Поднесите MASTER – карту для окончания записи

Удаление:

1. Поднесите MASTER – карту пять раз подряд
2. Поднесите программируемую карту
3. Поднесите MASTER – карту для окончания записи



Рабочий интерфейс программы

